

**Panasonic**

持込修理

## 音波振動ハブラシドルツ リニア保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品 番	EW-DL11		
保証期間	お買い上げ日から 1年間 (ただし、ブラシは除く)		
お買い上げ日	年 月 日		
お 客 様	ご住所		
	お名前 様		
販 売 店	電 話 ( ) —		
	住所・販売店名		
販 売 店	電 話 (( )) —		

パナソニック株式会社

製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL(0749)26-7890

ご購入店様へ 印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

**Panasonic®**



水洗いOK

保管用


保証書付き

## 取扱説明書

一般家庭用 音波振動 ハブラシドルツ リニア

品番 **EW-DL11**

音波領域内での振動



### も く じ

- ・安全上のご注意 ..... 2
- ・各部のなまえ ..... 5
- ・充電器の設置 ..... 6
- ・充電のしかた ..... 7
- ・歯のお手入れの前に ..... 8
- ・使いかた ..... 10
- ・ダブルエッジブラシの  
上手な使いかた ..... 12
- ・シリコンブラシの  
上手な使いかた ..... 13
- ・使い終わったら ..... 14
- ・別売品 ..... 16
- ・定格・仕様 ..... 17
- ・製品を廃棄するときのお願い ..... 18
- ・修理を依頼される前に ..... 20
- ・保証とアフターサービス ..... 21
- ・保証書 ..... 裏表紙

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2～4ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

EW9210DL112 S0411-1

# 安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。


誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。


**⚠ 危険** 「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。

**⚠ 警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

**⚠ 注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

## ⚠ 危険



禁止

本機は充電式電池を内蔵しています。  
火中投入、加熱しない。高温での充電・使用・放置をしない。  
発熱・発火・破裂の原因になります。

## ⚠ 警告



コンセントから抜く

充電器を掃除するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。  
抜かないと感電・けがのおそれがあります。



必ず守る

必ず交流100～120Vで使用する。  
守らないと火災・感電のおそれがあります。

電源プラグにほこりが付着しないように定期的に掃除する。  
守らないとほこりが付着して湿気などで絶縁不良になり、火災のおそれがあります。

異常・故障時には直ちに使用を中止する。  
そのまま使用すると火災・感電・けがのおそれがあります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。  
感電のおそれがあります。



水ぬれ禁止

充電器(本体ガイドは除く)は水につけたり、水洗いしない。  
感電・ショートのおそれがあります。



水場使用禁止

充電器は風呂、シャワー室で絶対に使用しない。  
感電・発火のおそれがあります。



分解禁止

製品を破棄するとき以外は絶対に分解しない。  
火災・感電・けがのおそれがあります。



禁止

乳幼児の手の届くところに置かない。  
付属品や取りはずしのできる部品などの誤飲による事故や  
トラブルのおそれがあります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントへの差し込み  
がゆるいときは使用しない。  
感電・ショート・発火のおそれがあります。

電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、  
引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない。  
また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。  
電源コードが破損し、感電・火災の原因になります。

改造・修理はしない。  
火災・感電・けがの原因になります。  
修理(電池交換など)はお買い上げの販売店または、  
パナソニック電工修理ご相談センターにご相談ください。

## ⚠ 注意



コンセントから抜く



充電時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。  
抜かないと、絶縁劣化による感電・漏電火災のおそれがあります。



必ず守る

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグ  
を持って抜く。  
電源コードを持って抜くと感電・ショートの原因になります。


## ⚠ 注意

 必ず守る	<p>歯周病がひどい人などは歯科医にご相談のうえ、使用する。 守らないとけがをしたり、歯や歯ぐきを傷める原因になります。</p>
 禁止	<p>やに取り用・美白用などの研磨剤が多く含まれている歯みがき剤は使用しない。 歯や歯ぐきにブラシを強くあてたり、1か所に長くあてない。 ブラシのプラスチック部分を歯にあてない。 乳幼児や自分で操作ができない方、口腔内の感覚が弱い方などは使用しない。 治療中の歯や不安定な入れ歯など口腔内に気になる症状がある場合は、その部位での使用はしない。 けがをしたり、歯や歯ぐきを傷める原因になります。</p> <p>お口のお手入れ以外には、絶対に使用しない。 お口の中以外の部位に使用した場合、事故やトラブルのおそれがあります。</p> <p>本体を落としたり、ぶつけたりしない。 けがや故障のおそれがあります。</p> <p>充電器の上にコインやクリップなどの金属物を置かない。 熱くなり、やけどの原因になります。</p>

### ご使用前に


健康な歯ぐきの場合でも、使いはじめに出血することがあります。これまでになかった刺激を与えたことが原因で、通常は1～2週間で出血は止まります。  
もし2週間以上出血が続く場合は、歯ぐきに異常(歯周病など)があることが考えられるので、使用を中止し、歯科医にご相談ください。

## 各部のなまえ




### 付属品

・ダブルエッジブラシ  
(1本)



・シリコンブラシ  
(1本)




# 充電器の設置

お願い  
本体と充電器は、乳幼児の手の届かないところに設置してください。  
壁に掛けてご使用のときは、丈夫な壁または、棧(さん)を選んで固定してください。


## コードのセット方法

コンセントの方向に合わせてコードは  
いずれかのコードガイドに押し込む。



## 洗面台や棚などに置くときは


水平で安定したところに充電器を置く。  
電源プラグをコンセントに差し込む。



## 壁に固定するときは


壁掛け用木ネジは付属しておりません。

市販の丸木ネジ  
(呼び径2.7～3.1mm)を準備する。  
取り付け位置を決め、28mmの間隔で  
ネジを壁から約2.5mm浮かせるように  
して締めつける。  
充電器背面の引っ掛け穴( )にネジを  
引っかけて固定する。



## 充電器の取りはずしかた

上に引き上げる。  
前に出す。




# 充電のしかた

お願い  
使いはじめ(購入直後や3か月以上放置したとき)や使用中に動作が停止したときは必ず  
8時間以上(充電表示ランプが消灯するまで)充電してください。  
充電推奨温度は5～40です。  
低温や高温下では電池性能が低下したり、充電しない場合があります。  
充電表示ランプ(赤)が早く点滅(1秒間に2回)するときは、P20参照ください。

## 常時充電する方は

充電器に本体を**立てる**

コンセントにつないだ充電器に本体を常に  
置いていても性能に問題はありません。



充電中は、充電表示ランプ(赤)が点灯  
ランプを正面にして本体を  
まっすぐ立ててください。  
傾いたり、充電部に本体底面  
が接触していないと充電で  
きません。  
充電完了すると、充電表示ランプ(赤)が消灯します。

## 常時充電しない方は

### 約8時間でフル充電

充電完了すると、充電表示ランプ(赤)が消灯します。  
消灯したら、電源プラグを抜いてください。  
1回のフル充電で約60分使用できます。(電池の劣化により減少します)

### お知らせ

蓄電池はリチウムイオン電池を使っています。  
継ぎ足し充電をしても電池の性能を低下させることはありません。  
充電中、本体と充電器が多少あたたかくなりますが異常ではありません。  
正常な充電をしても使用できる時間が短くなったときは電池の寿命です。  
(目安は約3年ですが使用・保管などの状態により大きく変化します)  
製品廃棄時にリチウムイオン電池のリサイクルにご協力をお願いします。(P19参照)

# 歯のお手入れの前に

お願い

使用推奨温度は5 ～ 40 です。

推奨温度外では動作しない場合があります。


手についた整髪料、ハンドクリームなどは必ず洗い落としてからご使用ください。

本体につくと外観を損なうおそれがあります。


本体にブラシを取りつけた状態で、ブラシを強く回さないでください。

ブラシや本体が破損する原因になります。

## 動作モードについて

用 途	モード	使いかた
 ダブルエッジブラシで 歯を磨く( 歯垢除去 )	パワフル	通常の歯磨き
	ソフト	歯ぐきの状態が気になるときの歯磨き 「パワフル」では、磨き感が強く感じられるときの歯磨き
 シリコンブラシで 歯ぐきケア	歯ぐきケア	歯ぐきのお手入れをするとき

## 機能について

ソフトスタート機能	動作開始後、約2秒で徐々に選択した速さ、振幅になる機能 この機能は、歯ぐきケアモードにはありません。
30秒お知らせタイマー機能	<p>約30秒ごとに、長めに1回一時停止して再び動作することで、磨き時間の目安をお知らせする機能</p> <p>歯の上下、裏表を約30秒ずつ( 約2分間 )磨くことで、口の中をむらなく均等に磨けます。 約2分ごとに、短めに2回一時停止して再び動作します。 この機能は、歯ぐきケアモードにはありません。</p> <div data-bbox="1263 439 1854 788"> <p>[ 磨き順序の例 ]</p> <p>口の中を上下、左右で4つのパートに分け、1つのパートを歯の表側 かみ合わせ面 歯の裏側 のような順に ~ を約30秒間で磨きます。</p>  </div>
モード記憶機能	前回選択していた動作モードが記憶され、同じモードで使用できる機能

お知らせ

音波振動 方式だから・・・

ブラシの毛先を軽く歯にあてるだけで磨けます。

個人差はありますが、使いはじめは音波振動によるくすぐったさなど違和感を感じる場合があります。数回の使用で慣れてきます。


音波領域内での振動

# 使いかた

## 1. ブラシを確実に取りつける

ブラシの取り付け、取りはずしは、ななめ方向やひねりながら行くと、ブラシや本体が破損する原因になります。

本体とのスキマ(数mm程度)は、動作に必要なもので異常ではありません。




## 2. モード切替スイッチを押して、動作モードを選ぶ

前回選択していた動作モードが記憶されており、モード表示ランプ(緑)が点灯します。

長期放置して動作しなくなった場合や電池を使い切った場合、充電後はパワフルモードからはじまります。

(電池の容量が少なくなると、記憶がリセットされるためで異常ではありません)  
モード切替スイッチを押すたびに動作モードが切り替わります。

モード表示ランプ



## 3. 口の中にブラシを入れる


歯みがき剤をご使用の場合は、飛び散りを防ぐためにも、必ず動作させる前にブラシを口の中に入れてください。

## 4. 動作スイッチを押して動作させる

動作中にモード切替スイッチを押すと、押すたびに動作モード(P8参照)が切り替わります。

## 5. 使い終わったら、動作スイッチを押して動作を止める

だ液などの飛び散りを防ぐために、口の中で動作を止めてください。




# ダブルエッジブラシの上手な使いかた

## ブラシのあてかた


### 歯面や歯と歯ぐきの境目

45°にあてる  
特に気になる歯間はエッジ山切り毛が入り込むようにあてる




### 前歯の裏側や歯並びの悪いところ

タテにあてる  
角度に沿ってあてる



### かみ合わせ(奥歯)


上からあてる



あてる強さ……ブラシの毛先が歯に軽く触れる程度にあててください。  
ブラシを押してあてる力が強すぎると、ブラシの振幅が弱くなります。

## 動かしかた

弧を描くようにゆっくりと動かしてください。



## 歯みがき剤をご使用の場合

歯みがき剤は少量つけてご使用ください。  
やりに取り用・美白用などの研磨剤が多く含まれている  
歯みがき剤は使用しない。



## ブラシの交換時期について

約3か月を目安に新しいブラシと交換してください。  
また、3か月以内でも、毛先が広がったら交換してください。

# シリコンブラシの上手な使いかた

## お知らせ

動作モードは、動きが断続的に変化して、気持ちよく刺激できる「歯ぐきケア」モードをおすすめします。  
(「パワフル」「ソフト」でもご使用いただけます)


## お願い

シリコンブラシは、強く引っばったり、かんだりするとちぎれることがありますので、取り扱いにご注意ください。  
取り付け方向をまちがえると、本体やシリコンブラシが故障することがあります。  
シリコンブラシは、歯にあてないようにご使用ください。  
(シリコンブラシの劣化の原因になります)

## シリコンブラシのあてかた

シリコンブラシを歯ぐきにできるだけ直角にあててください。

あてる強さ……シリコンブラシの毛先が歯ぐきに軽く触れる程度にあててください。  
ナイロン毛のハブラシのように、ゴシゴシ磨いている感じはありません。



## あてる時間

1日1回約2分間ぐらいの使用をおすすめします。  
特に気になる部位は、1か所約10～20秒念入りにあててください。  
その他の部位はシリコンブラシをゆっくりと動かしながら、歯ぐき全体にあててください。

## シリコンブラシの交換時期について

外観形状に変形がなくとも衛生上、約3か月を目安に交換してください。



# 使い終わったら

お願い

洗剤を使用する場合は中性洗剤を使用してください。

シンナーやベンジン、アルコールは故障や部品の割れ・変色などの原因になりますので、絶対に使用しないでください。

本体にブラシを取りつけた状態で、ブラシを強く回さないでください。


ブラシや本体が破損する原因になります。

## 1. ブラシを本体から取りはずす

ブラシ取付軸に対し、まっすぐ取りはずしてください。

ななめ方向やひねりながら取りはずしをしないでください。

(ブラシや本体が破損する原因になります)



## 2. ブラシを水洗いする

ブラシの内側や底面部の汚れは十分に洗い流してください。

ダブルエッジブラシの毛を強く引っばらないでください。  
(毛が抜ける原因になります)



シリコンブラシは無理に広げて洗わないでください。  
(破損の原因になります)



80 以上のお湯では洗わないでください。

水洗い後は、よく振って水気を切ってください。



## 3. 本体を水洗いする


動作を止めて、水洗いしてください。

防水ゴムは、傷つけたり、固いものでこすったりしないでください。(内部に水が入る原因になります)

本体を水の中に放置しないでください。

(内部に水が入る原因になります)

40 以上のお湯で洗わないでください。



## 4. 水洗い後はタオルなどで水分をふき取る

ぬれたまま充電しないでください。(故障の原因になります)


## 5. 充電器に収納する

本体は、充電部へ

ブラシは、ブラシ収納部へ


ブラシの内側や底面部、防水ゴムの湿気を防いで清潔に保つために、ブラシは取りはずして保管してください。

(湿気はカビなどの原因になります)



### 識別リングがはずれたら

右図のようにブラシの凹部(みぞ)と識別リングの凸部をしっかりと合わせて取りつけてください。




切れやすいので強く引っばらないでください。


識別リングがない状態で使っても性能に影響はありません。

### 充電器の掃除

本体ガイド着脱ボタン  
を押しながら  
本体ガイドを  
取りはずす




充電部の汚れを布で  
ふき取る  
本体ガイド以外は水で  
洗わないでください。



本体ガイド 水洗いする



6か月に一度は、電源  
プラグの金属部の間を  
からぶきする





# 別売品

最寄りの販売店へご用命ください。なお、お求め際には「本体品番( EW - DL11 )」と「替ブラシ品番」をご確認のうえ、お買い求めください。

## 別売替ブラシ( 音波振動ハブラシ用 )

製 品 名		品 番	本 数	価格( 税込 )
付属 ブラシ	ダブルエッジブラシ	EW0925	2本	945円
	シリコンブラシ	EW0932	2本	1,050円
山切りブラシ     Vヘッド		EW0910	2本	420円
		EW09104	4本	840円
ダブルエッジブラシ    ソフト		EW0926	2本	945円
ポイント磨きブラシ		EW0940	2本	420円
舌クリーニングブラシ		EW0941	2本	1,260円
こども用ソフトブラシ		EW0942	2本	630円
やわらか歯間® ブラシ		EW0945	1セット ( カートリッジ 10本 ブラシネック 1本 収納ケース )	1,575円

舌クリーニングブラシ( EW0941 )は、ソフトモードでご使用ください。  
「やわらか歯間」は小林製薬株式会社の登録商標です。

掲載製品の品番・仕様・価格は、2011年3月現在のものです。  
予告なく変更になることがありますのでご了承ください。

替ブラシは販売店でお買い求めいただけます。  
パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

CLUB Panasonic

**Pana Sense** <http://club.panasonic.jp/mall/sense>

携帯電話からもお買い求めいただけます。

<http://p-mp.jp/cpm>



# 定格・仕様

## 本体・充電器

電 源 方 式	充 電 式	
充 電 時 間	約 8 時 間	
定 格 電 圧	AC100-120 V 50-60 Hz	
使用蓄電池	リチウムイオン( Li-ion )蓄電池( DC3.6 V 530 mAh )	
消 費 電 力	2 W( 充電時 )	
使 用 時 間	使用時間 約60分 ( 室温20 にてフル充電後300 g負荷時 )	
大 き さ	本 体	幅24×奥行28×長さ235 mm( ブラシ含む )
	充 電 器	高さ45×幅44×奥行80 mm
質 量 ( 重 量 )	本 体 重 量	約120 g( ブラシ含む )
	充電器重量	約135 g

電池の劣化により減少します。

## 電池の寿命と交換

寿命 3年程度( ただし、保証は1年 )です。また、フル充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は寿命と考えられます。( 電池寿命は使用・保管などの状態により大きく変化します。 )

交換 電池の交換は、お買い上げの販売店または、パナソニック電気修理ご相談センターにご相談ください。ご自分で行うと防水機能が維持できず故障の原因になります。

## 愛情点検



## 長年ご使用の音波振動ハブラシの点検を！

### こんな症状はありませんか

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- ・動作中に異常な音、振動がする。
- ・本体・充電器が変形していたり、こげくさい臭いがする。

### ご使用中止

故障や事故防止のため、使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

# 製品を廃棄するときのお願い

## ⚠ 危険

本機専用の充電式電池です。この機器以外に使用しない。取り出した充電式電池は充電しないでください。

火への投入、加熱をしない。

くぎを刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしない。

⊕と⊖を金属などで接触させない。ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない。

火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・放置しない。

発熱・発火・破裂の原因になります。

## ⚠ 警告

取り出した充電式電池は乳幼児の手の届くところに置かない。誤って飲み込むと、体に悪影響を及ぼします。

万 一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

電池の液が漏れたときは、素手で液をさわらず、以下の処置をする。

液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと医師にご相談ください。

液が体や衣服に付いたときは、皮フの炎症やけがの原因になるので、きれいな水で十分洗い流したあと医師にご相談ください。


製品を破棄するとき以外は絶対に分解しない。

火災・感電・けがの原因になります。

## 廃棄電池の取り出し方

この図は、製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。分解した場合、修復は不可能です。

- 完全に放電させてから分解してください。
- 分解するときはドライバーを使って、次の手順で分解してください。
- ①～②をはずし、ブラシ取付軸( P 5 参照 )を押しながら③のフックをはずす。
  - ④～⑤の手順で分解する。
- 取り出したリチウムイオン電池は⊕⊖をショートさせないように注意してください。



## リチウムイオン電池リサイクルにご協力を

この製品に使用しておりますリチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。

ご使用済み製品の廃棄に際してはリチウムイオン電池を取り出し、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

## 本製品の使用電池

名 称	円筒密閉型リチウムイオン ( Li-ion ) 蓄電池
公 称 電 圧	DC 3.6 V
数 量	1 本



下記の点検と処置をお願いします。

処置後なお異常がある場合は、まず電源プラグを抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください。

修理をご依頼される場合は、保証書と本体・充電器を販売店へご持参ください。

詳しくはP21をご覧ください。

こんなとき	考えられる原因	処 置
歯にブラシを押しあてると動作が弱くなる	→ ブラシを強く押しあてすぎている (P12参照)	→ ブラシを軽くあててください
充電しても数分しか使えない	→ 本体が充電器にまっすぐ立てられない (P7参照)	→ 本体の底が充電器の充電部に接触するようにまっすぐ立ててください (P7参照)
	→ 蓄電池の寿命 (約3年)	→ 販売店またはパナソニック電工修理ご相談センターにご連絡ください (防水性能劣化、故障の原因となるため、ご自分では交換できません)
動作しない	→ 充電時間が短い	→ 蓄電池を活性化するために8時間以上充電してください (P7参照)
	→ 購入直後または3か月以上放置していた	
動作スイッチを押すと振動が徐々に大きくなる	→ 「ソフトスタート機能」が働いている (P9参照)	→ 故障ではありませんのでそのままご使用ください
時々止まる	→ 「30秒お知らせタイマー機能」が働いている (P9参照)	
ブラシの向きが動く (ブラシ取付軸が左右に小さく回る)	→	→ 故障ではありません 位置をもとしてご使用ください 左右にまわったまま、位置がもどらない場合や、回転する場合は、販売店に修理を依頼してください
ブラシの動作が弱くなった	→ ブラシが正面を向いていない	→
充電表示ランプが早く点滅する (1秒間2回)	→ 購入直後またはしばらく放置していた	→ 充電開始後数分間しばらく点滅することがありますが、そのまま充電すると点灯に変わります。しばらくしても点滅する場合は、販売店に修理を依頼してください
	→ 充電時の温度が低すぎたり、高すぎる	→ 充電推奨温度の5 ~ 40 °C で充電してください。充電推奨温度で充電しても点滅する場合は、販売店に修理を依頼してください

修理・使いかた・お手入れなどは  
■まず、お買い上げの販売店へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名 \_\_\_\_\_

電 話 ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_ ー \_\_\_\_\_

お買い上げ日 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

修理を依頼されるときは

「修理を依頼される前に」(P20)でご確認のあと、直らないときは、まず、電源プラグを抜いてお買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製品名	音波振動ハブラシ ドルツ リニア
●品番	EW-DL11
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から1年間  
(ただし、ブラシは消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます)

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

\* 修理料金は、次の内容で構成されています。

**技術料** 診断・修理・調整・点検などの費用 **部品代** 部品および補助材料代

**出張料** 技術者を派遣する費用

\* 補修用性能部品の保有期間 5年

当社は、この音波振動ハブラシの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後5年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、以下の**お客様相談窓口**にご相談ください。

## お客様相談窓口のご案内

※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。  
<http://panasonic.co.jp/cs/>

### ●修理に関するご相談は……

パナソニック電工 修理ご相談センター	
ナビダイヤル (全国共通番号)	 <b>0570-081-365</b>
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 365日/受付9時～20時	
ただし、携帯電話・PHS・IP/ひかり電話などは下記の電話番号へおかけください。	
大阪 ☎06-6906-1090	
札幌 ☎011-261-6401	名古屋 ☎052-551-7900
東京 ☎03-5392-7190	福岡 ☎092-622-0531
※☎印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。	

### ●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時	
電話 フリーダイヤル  <b>0120-878-365</b>	※携帯電話・PHSからもご利用になります。
■上記番号がご利用いただけない場合… <b>06-6907-1187</b>	
■FAX フリーダイヤル  <b>0120-878-236</b>	
※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。	
※電話番号、受付時間などが変更になることがあります。	

1009

### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびパナソニック電工株式会社ならびにパナソニックグループ関係会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いたしておりますので、ご了承願います。当社はお客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

会員サイト「**CLUB Panasonic**」で「**ご愛用者登録**」をしてください

 <http://club.panasonic.jp/>

※このサービスは WEB 限定のサービスです。



パナソニック株式会社  
製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部  
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2011

### 〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。  
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷  
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷  
(ヘ) 本書のご提示がない場合  
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合  
(チ) 持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓口などに送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

### 修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan .